

- (1) 0.1 $\mu$ F コンデンサ 1E→3H (9) 47 $\mu$ F コンデンサ (+)7J→(-)11Y (17) 820 $\Omega$  抵抗 灰赤茶 17E→17Y
- (2) 2SC1815 トランジスタ (B)3G (C)4G (E)5G (10) 10 $\mu$ F コンデンサ (+)13E→(-)6F (18) 10 $\mu$ F コンデンサ  
(+)17D→(-)19F
- (3) 2SC1815 トランジスタ (B)5H (C)6H (E)7H (11) 2SC1815トランジスタ (B)13D (C)14D (E)15D(19) LED 21X→21D
- (4) 200 k $\Omega$  抵抗 赤黒黄 3X→3F (12) 2SC2010トランジスタ (B)14C (C)16C (E)17C(20) 220 $\Omega$  抵抗 赤赤茶 21E→21Y
- (5) 100 $\Omega$  抵抗 茶黒茶 4X→4F (13) 560 k $\Omega$  抵抗 緑青黄 13X→13B (21) 10 $\mu$ F コンデンサ (+)23X→(-)23D
- (6) ワイヤー 1 4I→6I (14) 820 $\Omega$  抵抗 灰赤茶 14X→14B (22) ワイヤー 4 23E→23Y
- (7) 560 k $\Omega$  抵抗 緑青黄 3I→3Y (15) ワイヤー 2 16X→16B
- (8) 51 $\Omega$  抵抗 緑茶黒 7I→4Y (16) ワイヤー 3 15E→15Y